



**ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
SL856B**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Ліхтарик світлодіодний SL856B (далі - ліхтар) використовується як якісний індивідуальний портативний джерело світла в місцях слабкого або відсутнього освітлення, з функцією заряджання телефонів, планшетів та інших пристроїв від акумулятора ліхтаря. В одному з режимів є можливість використання ліхтаря у якості аварійного маяка.

2. Комплектація:

- Ліхтар
- Кабель мікро USB 50 см
- Інструкція
- Пасок
- Заводська упаковка

3. Технічні характеристики

Модель	SL856B	
Призначення	для кемпінгу	
Джерело світла	режим ручного ліхтарика SMD LED + бічна панель COB LED	
Потужність, Вт	5	
Термін служби світлодіодів, год.	100000	
Тип акумулятора	2*18650 Li-Ion, 3,7 В, 2400 мА·год (заряджається від мікро USB)	
Кількість циклів заряджання/розряджання акумулятора	500	
Світловий потік, Лм	режим ручного ліхтаря - 400; бічна панель - 300	
Дальність світлового променя, м	режим ручного ліхтаря - 150; бічна панель - 10	
7 режимів роботи ліхтаря:	режим ручного ліхтаря - 100 % - 50 % - мигаючий - бічна панель: 100 % - 50 % - червоний - червоний мигаючий	
Час роботи, год.	Режим ручного ліхтаря (100 % - 50 % - мигаючий)	6 / 8 / 14
	Бічна панель (100 % - 50 % - червоний - червоний мигаючий)	5 / 7 / 18 / 24
Час заряду, год.	4 - 5	
Вихідна напруга, В / струм, А USB	DC 5 / 1	
Матеріал корпусу	АБС-пластик	
Ступінь захисту	IP 44	
Габарити, см	8,5*8,0*19,0	
Вага, г	280	




Примітка. Технічні характеристики (наведені у таблиці): тривалості роботи, довжини світлового променя, інтенсивності та часу заряджання та інше, отримані зі штатним акумулятором можуть відрізнятись залежно від середовища, фактичних умов використання (коливання температури, інтенсивності використання тощо) та терміну експлуатації ліхтаря.


4. Експлуатація

Перед початком експлуатації повністю зарядіть акумулятор ліхтаря. Для цього підключіть ліхтар через micro-USB роз'єм, використовуючи кабель, який іде в комплекті до зарядного пристрою. Цифровий індикатор почне показувати рівень заряду, після досягнення значення 100% ліхтар повинен бути відключений від зарядного пристрою.

Роз'єм USB використовується для підзарядки інших пристроїв.



Ліхтар може використовуватися як зарядний пристрій, для цього треба підключити до роз'єму USB на ліхтарі пристрій для зарядки.

Для увімкнення ліхтаря натисніть кнопку  на ручці. Наступні натискання на кнопку будуть перемикати режими роботи ліхтаря: режим ручного ліхтаря - 100 % - 50 % - мигаючий; бічна панель: 100 % - 50 % - червоний - червоний мигаючий.



5. Вимоги техніки безпеки

- уникати потрапляння прямого світла в очі;
 - утилізувати акумулятор окремо від корпусу ліхтарика.
- Забороняється:
- використовувати ліхтар з механічними пошкодженнями;
 - самостійно виконувати ремонт;
 - кидати у вогонь;
 - використовувати елементи живлення (акумулятори) іншого типу, окрім вказаних у технічних характеристиках.

6. Зберігання та транспортування

Світлодіодний ліхтар повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, за температури від - 20 °С до + 40 °С та відносної вологості не більше 80 %. Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника, в критому транспорті. При цьому повинно бути забезпечено стійке положення, що виключає удари та інші механічні пошкодження.

7. Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний строк 24 місяці з дати продажу товару.
Строк придатності 10 років.
- Строк придатності може бути пролонгований за умови огляду технічного стану спеціалістами на виробництві по закінченню строку придатності, який буде засвідчений документом огляду.
- Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:
- Виріб був у користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подряпин, потертостей тощо;
 - Відсутній гарантійний талон/чек організації-продавця;
 - Відсутня упаковка, комплектація, не збережено товарний вигляд і споживчі властивості товару.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
Тел.: +38 (044) 500-0033, info@acko.ua,
www.acko.ua, www.ecohome.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____