



**ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ
SL85B**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Загальний опис

Ліхтарик світлодіодний SL85B (далі - ліхтар) використовується як якісний індивідуальний портативний джерело світла в місцях слабкого або відсутнього освітлення, з функцією заряджання телефонів, планшетів та інших пристроїв від акумулятора ліхтаря. В одному з режимів є можливість використання ліхтаря у якості аварійного маяка.

2. Комплектація:

- Ліхтар
- Кабель micro USB 50 см
- Інструкція
- Пасок
- Заводська упаковка

3. Технічні характеристики

Модель	SL85B	
Призначення	для кемпінгу	
Джерело світла	режим ручного ліхтаря SMD LED; бічна панель 9 *SMD білий LED + 8 *SMD червоний LED	
Потужність, Вт	5	
Термін служби світлодіодів, год.	100000	
Тип акумулятора	2*18650 Li-ion, 3.7 В, 2400 мА-год (заряджається від micro USB)	
Кількість циклів заряджання/розряджання акумулятора	500 разів	
Світловий потік, Лм	режим ручного ліхтаря - 400; бічна панель - 200	
Дальність світлового променя, м	режим ручного ліхтаря - 150; бічна панель - 10	
7 режимів роботи ліхтаря:	режим ручного ліхтаря - 100 % - 50 % - мигаючий - бічна панель: 100 % - 50 % - червоний - червоний мигаючий	
Час роботи, год.	Режим ручного ліхтаря (100 % - 50 % - мигаючий)	6 / 8 / 14
	Бічна панель (100 % - 50 % - червоний - червоний мигаючий)	8 / 10 / 20 / 25
Час заряду, год.	4 - 5	
Вихідна напруга, В / струм, А USB	DC 5 / 1	
Матеріал корпусу	АБС-пластик + полістирол + ПВХ	
Ступінь захисту	IP 44	
Габарити, см	9.5*13.0*18.0	
Вага, г	360	



Примітка. Технічні характеристики (наведені у таблиці): тривалості роботи, довжини світлового променя, інтенсивності та часу заряджання та інше, отримані зі штатним акумулятором можуть відрізнятися залежно від середовища, фактичних умов використання (коливань температури, інтенсивності використання тощо) та терміну експлуатації ліхтаря.

4. Експлуатація

Перед початком експлуатації ліхтаря проведіть його повну підзарядку. Для цього підключіть ліхтар через micro-USB роз'єм, використовуючи кабель, який іде в комплекті до зарядного пристрою, 4-х сегментний індикатор заряду почне миготіти і показувати рівень заряду. Після закінчення зарядки перестане миготіти і всі чотири сегменти будуть постійно світитися синім кольором.



Роз'єм USB для підзарядки інших пристроїв

micro-USB роз'єм


Індикатор заряду



Кнопка увімкнення та перемикач режимів роботи ліхтаря

Кріплення паску

Ліхтар може використовуватися як зарядний пристрій, для цього треба підключити до роз'єму USB на ліхтарі пристрій для зарядки.

Для увімкнення ліхтаря натисніть кнопку  на ручці ліхтаря. Наступні натискання на кнопку будуть перемикач режимів роботи ліхтаря: режим ручного ліхтаря - 100 % - 50 % - мигаючий; бічна панель: 100 % - 50 % - червоний - червоний мигаючий.



Відсік встановлення акумуляторів



Бічний ліхтар має два кольори світла

5. Вимоги техніки безпеки

- уникати потрапляння прямого світла в очі.

Забороняється:

- використовувати ліхтар з механічними пошкодженнями;
- самостійно виконувати ремонт;
- використовувати елементи живлення (акумулятори) іншого типу.

6. Зберігання транспортування

Світлодіодний ліхтар повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентильованому приміщенні, за температури від - 20 °С до + 40 °С та відносної вологості не більше 80 %. Транспортування проводиться тільки в упаковці виробника, в критому транспорті. При цьому повинно бути забезпечене стійке положення, що виключає удари та інші механічні пошкодження.

7. Гарантійні та зобов'язання

Гарантійний строк 24 місяці з дати продажу товару.

Строк придатності 10 років.

Строк придатності може бути пролонгований за умови огляду технічного стану спеціалістами на виробництві по закінченню строку придатності, який буде засвідчений документом огляду.

Обмін і повернення можливі при дотриманні вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Виріб був у користуванні та має сліди механічних пошкоджень: подряпин, потертостей тощо;
- Відсутній гарантійний талон/чек організації-продавця;
- Відсутні упаковка, комплектація, не збережено товарний вигляд і споживчі властивості товару.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
Тел.: +38 (044) 500-0033, info@acko.ua,
www.acko.ua, www.ecohome.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____